

Link do produktu: <https://cb-radio.pl/midland-248xl-multi-p-7.html>

Midland 248XL Multi

Cena	435,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Midland

Opis produktu

MIDLAND 248XL jest następcą Alana 48 Excel wyposażony w precyzyjny analogowy wskaźnik siły sygnału (S-meter) i dynamiczny system redukcji zakłóceń ESP2.

Duży, czytelny wyświetlacz LCD i podświetlane niebiesko elementy sterowania umożliwiają łatwą obsługę radia w każdych warunkach, napięcie zasilania to tylko 13,8V

W którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i wysoką skuteczność łączności.

- NK włączenie ESP2 (nois reducer device) dynamiczny system redukcji zakłóceń
- Przełącznik kanałów w mikrofonie
- Scan automatyczne szukanie rozmowy
- RF Gain pokrętko reguluje czułość odbiornika
- MIC Gain pokrętko reguluje wzmocnienie mikrofonu podczas nadawania
- M1...M5 przyciski pozwalają na zapamiętanie i szybkie wywoływanie 5 kanałów
- EMG Szybki wybór kanału priorytetowego 9 (alarmowego)
- CB/PA przełącznik na głośnik zewnętrzny
- ANL/OFF przełącznik uruchamia system redukcji zakłóceń impulsywnych
- DW przycisk umożliwia monitorowanie dwóch kanałów w tym samym czasie
- LOCK aktywna blokada klawiatury

Dzięki użyciu materiałów najwyższej, jakości, obwodów drukowanych odpornych na wstrząsy, monolitycznych układów scalonych, synteza częstotliwości PLL

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

- Zakres częstotliwości: 26.960 do 27.400 MHz
- Ilość kanałów: 40 AM/FM
- Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
- Temperatura pracy: -10/+55 °C
- Zasilanie: 13.8V DC ±15%
- Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
- Wymiary zewnętrzne: 190 (L)x38(H)x124 (P) mm
- Waga: 0,850 kg

ODBIORNIK

- System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
- Czułość: 0.5μV przy 20dB SINAD w AM/FM
- Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 KHz
- Separacja kanałów: 60 dB
- Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
- Moc wyjściowa audio: 2.0 W, 8 Ohm
- Zniekształcenia akustyczne:
- Pobór prądu przy odbiorze: 0.3 A nominalnie/1.2 A maximum

NADAJNIK

- Moc wyjściowa: 4W
- Modulacja: AM: od 85% do 95%, FM: 1,8 KHz $\pm$ 0,2 KHz
- Pasmo przenoszenia: 500 Hz $\div$ 3 kHz
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Pobór prądu: 1100mA bez modulacji

WYPOSAŻENIE

W skład kompletu wchodzi:

- Radiotelefon z odłączalnym kablem zasilającym prądu stałego
- Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem i przyciskami UP /LOCK/ /DOWN
- Uchwyt mikrofonu Uchwyt do mocowania radia
- Śruby mocujące radio i uchwyt
- Instrukcja obsługi
- CE deklaracja zgodności