

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/radio-pmrlpd-midland-g7-pro-duo-pack-dwie-sztuki-nowy-model-p-476.html>

Radio PMR/LPD Midland G7 PRO DUO-PACK (dwie sztuki) Nowy Model

Cena	620,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Motorola

Opis produktu

NOWOŚĆ Midland G7-PRO to nowoczesny i niezawodny radiotelefon pracujący w dwóch przedziałach częstotliwości LPD 443 MHz i PMR 446 MHz, dopuszczonych w Polsce i większości krajów Europy do swobodnego używania bez żadnych opłat i dodatkowych formalności. Dzięki ergonomicznej, wytrzymałej obudowie, relatywnie długiej antenie i wydajnemu akumulatorowi jest doskonałym narzędziem łączności, zapewniającym maksymalne zasięgi dostępne w tej klasie nielicencjonowanego sprzętu. Bogate wyposażenie w wiele funkcji dodatkowych przy zachowaniu prostoty obsługi sprawia, że z Midlanda G7 PRO można korzystać zarówno przy realizacji profesjonalnych zadań jak i odpoczywając aktywnie w plenerze czy na narciarskim stoku.

Zasięg

Maksymalny zasięg łączności ok. 5km jest dostępny w otwartym terenie. Wszelkie przeszkody takie jak drzewa, wzgórza, budynki, wpływają na jego ograniczenie. Szczególnie niekorzystnie fale radiowe rozchodzą się wewnątrz złożonych, metalowych konstrukcji i z wnętrza samochodu. Niedopuszczalne jest trzymanie za antenę podczas nadawania i zbliżanie jej do jakichkolwiek przedmiotów.

OGÓLNE

- Ilość kanały 8 pasmo PMR446
- Zakres częstotliwości: 446,00625 do 446,09375 MHz
- Ilość kanały 69 pasmo LPD
- Zakres częstotliwości: 433.07500 - 434.77500 MHz
- Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
- Zakres temperatury roboczej Od -25 °C do +55 °C
- Zasilanie energią 4x AA typ 6V (akumulatory), pakiet akumulatorowy 6V+/- 10% VDC
- Antena wbudowana
- Waga: 123 g (bez akumulatora)

ODBIORNIK

- System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
- Czulość 0,35 uV for 12 dB SINAD
- Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz LPD i 25 kHz PMR
- Częstotliwości pośrednie: 21,4 MHz i 455 kHz
- Separacja kanałów: 70 dB
- Moc wyjściowa audio: Min.0,3 W @ 8 Ohm
- Zniekształcenia audio: poniżej 3% @ 1 KHz

NADAJNIK

- Moc wyjściowa: 0,5W PMR 0,1W LPD
- Modulacja: FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz
- Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz

GNIAZDKA

- Gniazdko dla mikrofonu zewnętrznego i ładowarki stereo 2,5 mm
- Gniazdko dla głośnika mono 3,5 mm



P.H.U. ARTURSSS

Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227

WYPOSAŻENIE

W skład kompletu wchodzi:

- 2 Radiotelefony Midland G7PRO
- 2 Klipsy (zaczep na pasek)
- 1 Ładowarka do gniazdka sieciowego
- 1 Dwu-pozycyjna ładowarka biurkowa
- 2 Pakiety akumulatorów 6V