

Link do produktu: <https://cb-radio.pl/tti-h100-reczne-cbradio-mobilne-amfmdss-multi-eu-p-1299.html>

TTi H100 ręczne cbradio mobilne AM/FM/DSS Multi EU

Cena	750,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Kod producenta	TTI-H100
Producent	inni

Opis produktu

CBradio ręczne TTI H100 z samochodowym adapterem

Model przewoźny cbradia z bez akumulatora, z adapterem samochodowym z wyprowadzeniem zasilanie do gniazda zapalniczki oraz wyjściem na zewnętrzną antenę. TTI H100 ma wbudowaną automatyczną blokadą szumów oraz pogłosem ECHO \.

TTi H100 należy do najmniejszych ręcznych cbradii .

Funkcje i parametry :

- Częstotliwość 26.960 do 27.405 (obsługuje zakres UK)
- **Wymiary** 110x55x39mm
- **Automatyczna blokada szumów DSS** (Dynamic Squelch Tuning System)
- **Moc wyjściowa 4W** (jak w klasycznych CB radiach montowanych na stałe)
- Wyświetlacz LCD z wyborem podświetlenia (czerwony, zielony, pomarańczowy)
- Przycisk 9/19 (oddzielny przycisk)
- Modulacja : AM/FM
- Funkcja ECHO
- Roger Beep
- Wskaźnik siły sygnału s-meter
- Multistandard dopuszczone w całej europie wraz z Austrią
- Skanowanie / blokada przycisków / wyłączenie podświetlenia
- Wysokej jakości głośnik
- Solidna obudowa
- Adapter samochodowy
- Stacja dokująca

TTi H100 to doskonałe radio do pracy w centrach logistycznych, kopalniach, na budowach.

Opcjonalnie dostępne :

* adapter car 12/24V

Specyfikacja :

Specyfikacje

- Zakres częstotliwości: 26,56-28 MHz
- Tryb pracy: F3E (FM), A3E (AM)
- Kontrola częstotliwości: synteza PLL
- Tolerancja częstotliwości: 0,002%
- Zakres temperatur pracy: od -10 do +55 Celsjusza
- Zasilanie: 7,4 V (akumulator litowo-jonowy)
- Rozmiar: 57 (szer.) X 116 (wys.) X 39 (gł.)
- Waga: 224 gram

Nadajnik

- Moc wyjściowa: cykl pracy 10% 4 W przy 13,2 V DC
- Modulacja: AM: od 85% do 95%, FM: 1,8 kHz +/- 0,2 kHz
- Pasmo przenoszenia: od 300 Hz do 3000 Hz
- Impedancja wyjściowa: 50 omów, niesymetryczne
- Tłumienie harmonicznych: mniej niż -54 dBm
- Pobór prądu: AM pełny Mod. 1,6 A Maks.

Odbiorca

- System odbiorczy: superheterodyna z podwójną przemianą
- Częstotliwości IF: podwójna konwersja 1. 10,695 MHz / 2. 455 kHz
- Czułość: 1,4 uV dla 10 dB (S + N) / N w trybie AM, 0,8 uV dla 20 dB SINAD w trybie FM
- Moc wyjściowa audio: 1 W przy 16 Ohm
- Zniekształcenia dźwięku: mniej niż 8% przy 1 kHz
- Tłumienie obrazu: ponad 60 dB
- Tłumienie sąsiedniego kanału: ponad 60 dB
- Prowadzone fałszywie: mniej niż -57 dBm
- Pasmo przenoszenia: od 300 Hz do 2500 Hz
- Wbudowany głośnik: 16 omów, okrągły
- Squelch: regulowany, próg mniejszy niż 1 uV, DSS mniej niż 2 uV