

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/alinco-dj-x7e-reczny-skaner-szerokopasmowy-p-644.html>

Alinco DJ X7E ręczny skaner szerokopasmowy

Cena	1 100,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	Alinco DJ-X7E

Opis produktu

ALINCO DJ-X7E europejska wersja szerokopasmowego skanera od japońskiego producenta firmy Alinco. Szerokopasmowy odbiornik zapewnia możliwość przeszukiwania i nasłuchu częstotliwości w zakresie od 100kHz do 1300MHz. Umożliwia nasłuch służb miejskich, publicznych, straży, pogotowia, statków, kolei, służb ochrony, krótkofalówek, radiotelefonów oraz innych ciekawych rzeczy w okolicy. Umożliwia odbiór stacji radiowych i CB Radia. Posiada pasmo lotnicze do nasłuchu lotniska i samolotów, ponadto przy właściwym oprogramowaniu i podłączeniu skanera do komputera można dekodować transmisje satelitów NOAA (zdjęcia meteorologiczne) lub depesze ACARS, wysyłane przez samoloty do wieży kontroli lotów. Wersja europejska (DJ-X7E) ,nie ma żadnych dziur w paśmie i pokrywa pełny zakres częstotliwości, a 1000 komórek pamięci można szybko i prosto zaprogramować z pomocą komputera i darmowego oprogramowania, dostępnego na stronie Alinco.

Cechy:

- Obsługiwane modulacje AM/FM/WFM
- Zakres odbioru: 100kHz - 1300MHz
- Skok częstotliwości : 5 / 6,25 / 8,33 / 10 / 12,5 / 15/20 / 25/30/50/100/125/200 kHz
- Wewnętrzna antena ferrytowa dla pasma AM
- 1000 komórek pamięci
- Załączany tłumik anteny -20dB
- Skanowanie tonów CTCSS
- superczuły tor radiowy z potrójną przemianą częstotliwości
- Czytelny, podświetlany wyświetlacz 8 - cyfrowy
- Możliwość programowania z pomocą komputera
- Wydajny akumulator Li-ION, zapewniający do 19 godzin pracy skanera
- Możliwość ładowania akumulatora podczas zasilania z zewnętrznego źródła napięcia

Specyfikacja:

- zakres odbieranych częstotliwości: 100kHz-1300MHz

	.100	(100~530kHz)* ¹	AM
	.531	(531~1620kHz)* ²	AM
	1.625	(1.625~49.995MHz)	AM
	51.000	(50.000~75.995MHz)	FM
	76.100	(76.000~107.995MHz)	WFM
	118.000	(108.000~141.995MHz)	AM
Default	145.000	(142.000~169.995MHz)	FM
	175.750	(170.000~221.995MHz)	WFM
	270.000	(222.000~335.995MHz)	AM
	380.000	(336.000~429.995MHz)	FM
	433.000	(430.000~469.995MHz)	FM
	475.750	(470.000~769.995MHz)	WFM
	806.000	(770.000~959.995MHz)	WFM
	1295.000	(960.000~1299.995MHz)	FM

- modułacja AM/FM/WFM
- złącze anteny: SMA (50ohm)
- napięcie akumulatora: 3.7V
- napięcie zasilania zewnętrznego: 3.7-6V DC
- wymiary: 58x96x14.5
- waga z akumulatorami Ni-MH i anteną: 103g
- częstotliwości pośrednie: 248.45MHz/38.85MHz lub 10.7MHz/450kHz
- mocy wyjściowa audio: 100mW