

Link do produktu: <https://cb-radio.pl/mini-zestaw-cb-albrecht-6120-midland-lc29-bez-mandatow-i-do-celu-cbradio-pomaga-2023-p-1515.html>



Mini zestaw CB Albrecht 6120 + Midland LC29 - Bez mandatów i do celu CBradio Pomaga 2023

Cena	614,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Codzienne dojazdy do pracy, wyjazdy za miasto : zapytaj o drogę, słuchaj informacji co się dzieje na trasie.

Przygotowany przez serwis ARTURSSS zestaw cbradia składa się z :

- **Miniaturowego cbradia Albrechty AE6120 z automatyczną blokadą szumów**
- **Mini anteny Midland LC29 + osłona gumowa**

Albrecht 6120 to najmniejsze cbradio renomowanej niemieckiej firmy Albrecht Alan Electronics

Najnowszy model Albrechta to krok w nową jakość i dopracowane radio odbiorniki CB oferujące dla użytkownika : cyfrową blokadę szumów SQ oraz innowacyjną automatyczną blokadę szumów z możliwością regulacji otwarcia bramki z perfekcyjną histerezą.

Na uwagę zasługuje regulacja czułości odbiornika RF-gain - z płynną zmianą czułości odbioru od 3 do 54 dB.

Jeśli szukasz małego radia CB - godnego następcy Uniden 520 ; gwarantujemy z Albrecht 6120 będziesz zadowolony.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Ilość kanałów: 40 AM/FM

Zakres częstotliwości: 26.960 - 27.400 MHz

Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL

Temperatura pracy: -10°/+55° C

Zasilanie: 13.8V DC ±15%

Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259

Wymiary zewnętrzne: 102(L)x25(H)x100(P) mm

Waga: 0,45 kg

ODBIORNIK

System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości

Czułość: 0.5µV przy 20dB SINAD w AM/FM

Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 KHz

Separacja kanałów: 60 dB

Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB

Moc wyjściowa audio: 3.0 W, 8 Ohm

Zniekształcenia akustyczne: Pobór prądu przy odbiorze: 0.3 A nominalnie/1.3 A maximum

NADAJNIK

Moc wyjściowa: ~ 4W

Modulacja: AM: od 85% do 95%, FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz

Pasma przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz

Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

Pobór prądu: 2 A maximum

Albrecht 6120- Smart CBradio**Parametry i cechy :**

- Modulacja AM/FM
- Pełny Multi-standard
- Moc nadajnika ~ 4W
- Częstotliwość 26-28 Mhz
- Podświetlane klawisze
- Automatyczna blokada szumów ASQ z regulacją HIT 2015
- Regulacja czułości odbiornika RF-gain
- Czytelny wyświetlacz LCD
- Wymiary 10.2 x 10 x 2.5 cm
- Wykonany z najlepszych materiałów
- Współpracuje z każdą anteną dostępną na rynku
- Łatwe w obsłudze
- Firma ARTURSSS jest niezależnym Albrecht co gwarantuje najnowszy model w najnowszej wersji softu.

Antena :

Midland LC-29 MAG

Midland LC29 to mała klasyczna antena do cbradia zapewniająca skuteczną łączność w zasięgu do 5 km, idealna do wyższych aut klasy SUV.

Midland LC29 wyprodukowana z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne, podstawa magnesowa o średnicy 67mm zapewnia stabilne mocowanie anteny do prędkości 200 km/h na dachu lub klapie bagażnika.

Midland LC29 to świetny desing, w produkcji anteny użyto wyłącznie nierdzewnych materiałów. Solidna budowa sprawia, że antena posłuży przez wiele lat a unikatowy i stylowy wygląd anteny sprawi, że doskonale będzie prezentować się na Twoim samochodzie.

ZESTAW PRZYGOTOWANY DO PRACY ZARAZ PO ROZPAKOWANIU

Zalecamy sprawdzenie zestrojenia anteny na docelowym aucie.

Parametry i cechy :

- Typ: Antena CB samochodowa
- Impedancja: 50 Ohm
- Zakres częstotliwości: 26 do 27.5 MHz
- Polaryzacja: Pionowa
- Charakterystyka promieniowania: dookólna SWR:1.1 - 1.3
- Zysk: 3 dBi
- Zasięg odbiorczy ~ 5 km
- Długość anteny: 31 cm
- Długość fali : 1/2
- Maksymalna moc: 50 Wat
- Podstawa magnesowa 67 mm
- Głowica montażowa : M6
- **Ostłona gumowa: TAK**
- Promiennik anteny - prosty wykonany z stali nierdzewnej INOX
- Kolor podstawy : czarna
- Kolor promiennika : srebrny inox
- Kabel koncentryczny: **4,3 m RG-58AU**
- Waga ~ 350 g
- Produkcja : ITALY&CHINA
- Wykonana z najlepszych materiałów
- Współpracuje z każdym cbradiem dostępnym na rynku
- Łatwa w strojeniu

W skład kompletu wchodzi:

Radiotelefon

Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem i przyciskami UP/DOWN

Uchwyt mikrofonu

Uchwyt do mocowania radia

Śruby mocujące radio i uchwyt

Instrukcja obsługi - autorska ARTURSSS

EC deklaracja zgodności

WTYK ZAPALNICZKI GRATIS Z INSTALACJĄ

Antena magnesowa Midland LC29



P.H.U. ARTURSSS

Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227
