

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/profesjonalne-krotkofalowki-kenwood-tk3401de-pmr-i-dpmr-2w1-produkcja-zakonczona-nastepca-to-tk3701de-p-532.html>



Profesjonalne Krótkofalówki Kenwood TK3401DE PMR i dPMR (2w1) (PRODUKCJA ZAKOŃCZONA następca to TK3701DE)

Cena	1 450,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	Kenwood

Opis produktu

KENWOOD

COMMUNICATIONS

Kenwood to lider w świecie radiokomunikacji profesjonalnej.

Radiotelefony Kenwood TK3401DE to najnowsza krótkofalówka pracująca w dwóch systemach: analogowym PMR446 oraz cyfrowym radiotelefon dPMR446.

W trybie analogowym w pełni kompatybilny z modelami TK-3201, TK-3301 oraz nowym analogowym modelem TK-3501. Najlepszy system łączności dzięki wzmocnionej obudowie o klasie wodoszczelności IP54/55 sprawdzi się na budowie, na imprezach plenerowych, dla ochrony, na magazynach logistycznych - hipermarketach lub hotelach.

Kenwood TK3401D jest najlepszą propozycją profesjonalnego radiotelefonu dla firm które potrzebują niezawodnego systemu łączności bez konieczności uzyskiwania kosztownego przydziału częstotliwości z UKE.

Podstawowe funkcje:

- Nie wymaga licencji / pozwoleń
- Zgodny z normą ETSI TS102 490 dPMR 446
- Tryb cyfrowy i analogowy
- 4-stopniowa modulacja FSK (FDMA)
- Ilość kanałów : 16 analogowych PMR 446 i 16 cyfrowych dPMR)
- 2 strefy (analogowa i cyfrowa)
- Zone1 : PMR 446 (446,000-446,100 MHz)
- Zone2 : dPMR 446 (446,100-446,200 MHz)

Zone1: Analogue PMR446 channel

Channel Number	Operating Frequency (MHz)	Signaling	ID
1	446.00625	94.8Hz	-
2	446.09375	88.5Hz	-
3	446.03125	103.5Hz	-
4	446.06875	79.7Hz	-
5	446.04375	118.8Hz	-
6	446.01875	123.0Hz	-
7	446.08125	127.3Hz	-
8	446.05625	85.4Hz	-
9	446.00625	107.2Hz	-
10	446.09375	110.9Hz	-
11	446.03125	114.8Hz	-
12	446.06875	82.5Hz	-
13	446.04375	D132N	-
14	446.01875	D155N	-
15	446.05625	D134N	-
16	446.08125	D243N	-

Zone2: dPMR446 channel

Channel Number	Operating Frequency (MHz)	Signaling	ID
1	446.103125	-	1
2	446.109375	-	2
3	446.115625	-	3
4	446.121875	-	4
5	446.128125	-	5
6	446.134375	-	6
7	446.140625	-	7
8	446.146875	-	8
9	446.153125	-	9
10	446.159375	-	10
11	446.165625	-	11
12	446.171875	-	12
13	446.178125	-	13
14	446.184375	-	14
15	446.190625	-	15
16	446.196875	-	16

- Kodek mowy AMBE+2
- 1 Watowy głośnik wewnętrzny
- Programowalny za pomocą przycisków
- Regulowana czułość mikrofonu
- Wbudowany VOX (głosowa aktywacja nadawania)
- Sygnalizacja CTCSS/DQT
- Funkcja Skanowania
- 500 mW mocy wyjściowej
- Elektroniczny Numer Seryjny (ESN)
- Czysty głos z funkcją Kompandera
- Informacja głosowa o kanale
- Normy IP54 / 55
- Normy US-MIL-STD C/D/E/F/G
- Dioda LED informująca o stanie baterii
- Odstęp międzykanałowy 12,5 i 6,25 kHz
- Wzmocniona i wytrzymała obudowa (woda - kusz - uderzenia to nie problem)

W komplecie :

1x Radiotelefon Kenwood TK3401D

1x Ładowarka KSC-35SE

1x Akumulator Lithium-Ion KNB-45LM, 2000mAh.

1x Antena.

1x klips KBH-10M.

1x Instrukcja obsługi w językach: English, Spanish, German, French, Dutch, Italian, Turkish, Greek, portugese