P.H.U. ARTURSSS
Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:18

Link do produktu: https://cb-radia.pl/httpcb-radiaplcbradio-przenosne-alan-42-multi-p-3html-p-3.html



CBradio ręczne Alan 42 DS Nowa Dostawa 2024

Cena	**600,00 zł**
Cena poprzednia	~~**650,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS42**
Kod EAN	**8011869200007**
Producent	**Midland**

Opis produktu

Alan 42 DS to najbardziej cenione ręczne cbradio na rynku z automatyczną blokadą szumów.

ALAN 42 MULTI DS jest niewielkich wymiarów przenośnym radiotelefonem CB z możliwością szybkiej adaptacji w samochodzie.
Aktualna wersja pozwala na łatwą zmianę zakresu częstotliwości na jeden z kilku europejskich standardów CB.
Synteza częstotliwości realizowana za pomocą pętli fazowej PLL, a pobór prądu redukuje automatyczny układ oszczędzania baterii.

Duży wielofunkcyjny i podświetlany wyświetlacz pokazuje informacje o parametrach pracy urządzenia.
Zewnętrzny, opcjonalny mikrofono głośnik, poprawiający komfort obsługi, może być podłączony do gniazda akcesoryjnego.

Urządzenie fabrycznie ustawione jest w standardzie “EC“band
Przed wysyłką ustawiamy POLSKI ZAKRES "PL" i sprawdzamy parametry radia.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Kanały: 40 AM/FM
Zakres częstotliwości: 25.615-30.105 MHz
Rodzaje emisji: F3E (FM), A3E (AM).
Impedancja anteny: 50 Ohm
Głośnik: 0,5 W/ 8 Ohm
Mikrofon: pojemnościowy
Zasilanie: 7,2-13.2Vdc
Wymiary: 30(L) x 140(H) x 70(D)mm
Waga: 190g bez baterii

ODBIORNIK

Czułość: 0.5uV (AM), 0.25 (FM) przy 10dB SINAD
Selektywność: >60dB
Moc wyjść. audio @10% THD: 0.5 W @ 8 Ohm
Zniekształcenia audio: 3% @
Pasmo przenoszenia: 400 Hz ÷ 2400 Hz
Tłumienie cz. lustrzanej: 60dB
Częstotliwości pośrednie: I°IF:10.695 MHz II°IF:455 KHz
Separacja kanałów: 60dB
Pobór prądu podczas czuwania: 100mA, 45mA włączony tryb SAVE

NADAJNIK

P.H.U. ARTURSSS
Artur Wyciszkiewicz
Gomulińskiego 5/37
05-804 Pruszków
Tel. 508194227

Moc wyjściowa: cykl pracy 10% 4W AM/FM
Modulacja: FM:1.8KHz ± 0.2khz, AM: 90%
Tolerancja częstotliwości: 0,005%
Tłumienie częstotliwości harmonicznych: >70dB
Pobór prądu: 900 mA

Zawartość zestawu:
- radio Alan 42 Multi
- samochodowy adapter z zasilaniem 12V
- pojemnik na baterie AA
- pojemnik na akumulatorki AA 1.2V
- Smycz
- Etui
- Instrukcja POLSKA
- Polska Gwarancja
- Deklaracja Zgodności
- Krótka antena 30 cm
- Ładowarka sieciowa do akumulatorków AA 1.2V

Gwarancja 24mc na zakup konsumencki
Gwarancja 12mc na zakup firmowy