

Link do produktu: <https://cb-radio.pl/cbradio-na-wyjazdy-alan-42-multi-president-new-virginia-p-273.html>

CBradio na wyjazdy Alan 42 Multi + President New Virginia

Cena	890,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Midland

Opis produktu

Zestaw CBradia ALAN 42 MULTI to najbardziej cenione cbradio ręczne na rynku + dyskretna antena President New York.

Przenośne cbradio, którego nie musisz montować oraz antena magnesowa, której nie trzeba stroić. Zestaw z programu sklepu cb-radio.pl : Gotowy Do Drogi "GDD"



Radio CB

ALAN 42 MULTI jest niewielkich wymiarów przenośnym radiotelefonem CB z możliwością szybkiej adaptacji w samochodzie. Aktualna wersja pozwala na łatwą zmianę zakresu częstotliwości na jeden z kilku europejskich standardów CB. Synteza częstotliwości realizowana za pomocą pętli fazowej PLL, a pobór prądu redukuje automatyczny układ oszczędzania baterii.

Duży, wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz pokazuje informacje o parametrach pracy urządzenia. Zewnętrzny, opcjonalny mikrofonogłośnik, poprawiający komfort obsługi, może być podłączony do gniazda akcesoryjnego.

Urządzenie fabrycznie ustawione jest w standardzie "EC"band
Przed wysyłką ustawiamy POLSKI ZAKRES i sprawdzamy parametry radia.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Kanały: 40 AM/FM
Zakres częstotliwości: 25.615-30.105 MHz
Rodzaje emisji: F3E (FM), A3E (AM).
Impedancja anteny: 50 Ohm
Głośnik: 0,5 W/ 8 Ohm
Mikrofon: pojemnościowy
Zasilanie: 7,2-13,2Vdc
Wymiary: 30(L) x 140(H) x 70(D)mm
Waga: 190g bez baterii

ODBIORNIK

Czułość: 0.5uV (AM), 0.25 (FM) przy 10dB SINAD
Selektywność: >60dB
Moc wyjść. audio @10% THD: 0.5 W @ 8 Ohm
Zniekształcenia audio: 3% @
Pasmo przenoszenia: 400 Hz ÷ 2400 Hz
Tłumienie cz. lustrzanej: 60dB
Częstotliwości pośrednie: I°IF:10.695 MHz II°IF:455 KHz
Separacja kanałów: 60dB

Pobór prądu podczas czuwania: 100mA, 45mA włączony tryb SAVE

NADAJNIK

Moc wyjściowa: cykl pracy 10% 4W AM/FM

Modulacja: FM:1.8KHz $\pm$ 0.2kHz, AM: 90%

Tolerancja częstotliwości: 0,005%

Tłumienie częstotliwości harmoniczných: >70dB

Pobór prądu: 900 mA

PRESIDENT

Antena CB

President New York to dyskretna z wyglądu antena CB magnesowa, o konstrukcji DHS - dual helikal system.

Najnowszy model anteny CB President to zastosowanie podstawy magnesowej z wkładem najmocniejszych magnesów neodymowych, co zapewnia przyczepność przy dużych prędkościach. Zastosowany super cienki przewód antenowy RG-174 o średnicy 2,8mm zapobiega przecieraniu i przecinaniu się przewodu przez klapę bagażnika.

Parametry i cechy :

- Typ: Antena CB samochodowa
- Impedancja: 50 Ohm
- Zakres częstotliwości: 26 do 27.5 MHz
- Polaryzacja: Pionowa
- Charakterystyka promieniowania: dookólna SWR:1.1 - 1.3
- Zysk: 1 dBi
- Zasięg odbiorczy ~ 5 km
- Długość anteny: 49 cm
- Długość fali : 1/4 / 1/2
- Maksymalna moc: 50 Wat
- Podstawa magnesowa 90 mm
- Głowica montażowa : M6
- Osłona gumowa: TAK
- Promiennik anteny - włókno węglowe
- Kolor podstawy : czarna
- Kolor promiennika : czarny
- Kabel koncentryczny: **4 m RG-174 (cienki 2,8mm)**
- Waga ~ 850 g
- Produkcja : Europejska (Hiszpania)
- Wykonana z najlepszych materiałów
- Współpracuje z każdym cbradiem dostępnym na rynku
- NIE WYMAGA strojenia

Zawartość zestawu:

- radio Alan 42 Multi
- samochodowy adapter z zasilaniem 12V
- pojemnik na baterie AA
- pojemnik na akumulatorki AA 1.2V
- Smycz
- Etui
- Instrukcja POLSKA
- Polska Gwarancja
- Deklaracja Zgodności
- Krótka antena 30 cm (do pracy w terenie)
- Ładowarka sieciowa do akumulatorków AA 1.2V
- Antena magnesowa CB President New York