

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/krotkofalowka-przewozna-crt-space-pmr446mhz-32-kanaly-antena-diamond-p-862.html>

Krótkofalówka przewoźna CRT Space PMR446Mhz + 32 kanały + antena Diamond

Cena	750,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CRT SPACE-U
Kod EAN	3140650022056
Producent	CRT France

Opis produktu

Przewoźna krótkofalówka - CRT Space UHF - PMR446 - 32 kanały

CRT Space to miniaturowe radio pracujące w paśmie UHF zaprogramowane na pasmo PMR446 .

Przewoźne radio do doskonałego uzupełnienia systemu łączności w firmie i nie tylko.

Jeśli potrzebujesz systemu łączności w firmie lub w gospodarstwie - do wózków widłowych, koparki - ładowarki, dźwigu, maszyn rolniczych, polecam CRT Space UHF.

FUNKCJE, FUNKCJE I DANE TECHNICZNE:

- Tryb: FM (szeroki / Wąski)
 - Zakres częstotliwości: RX / TX: 400 - 470 mHz programowanie przez PC
 - Zaprogramowane 32 kanały PMR : 16 kanałów otwartych + 16 kanałów z subtonem
 - Moc:
 - ... WYSOKA: 17Watów
 - ... Średnia: 10Watów
 - ... NISKA: 5Watów
 - Pamięci: 199 kanałów
 - Rozstaw kanałów: 12,5 kHz / 25 kHz
 - Krok inkrementalny: 2,5 / 5 K / 6,25 / 10 / 12,5 / 20/25/30/50 kHz
 - RELAY MOD / OFFSET: umożliwia wprowadzenie przełącznika z dwiema różnymi częstotliwościami
 - SQUELCH: eliminacja szumów tła (regulowanych)
 - MICRO GAIN: (poprzez menu) reguluje wzmocnienie zwiększania lub zmniejszania mocy dźwięku
 - CTCSS / DCS (koder / dekoder): 51 CTCSS / 1024 DCS
 - ... kod poddźwiękowy do aktywacji wzmacniacza, np. Selektywny ton maniere sélective
 - funkcja TOT: timer time out
 - funkcja CTCSS / DCS SCAN: Yes
 - funkcja SCAN: automatyczne wyszukiwanie zajętych kanałów
 - funkcja TX / OFF: zakaz emisji
 - funkcja BCLO: zajęta Blokada kanału
 - Funkcja REVERSE: aktualna częstotliwość kanału RX zostanie przełączona na częstotliwość TX
 - Funkcja TALK AROUND: przełącz częstotliwość RX / TX i kod CTCSS / DCS, aby uniknąć używania powtórzeń
 - Funkcja APO: automatyczne wyłączenie zasilania (programowalne)
 - Różne funkcje: Blokada klawiatury + nazwa kanału édit + RSSI
 - Przewód zasilający z wtyczką do zapalniczki - Gniazdo głośnika zewnętrznego 3,5 mm
 - Mikrofon: Wybór UP / DOWN
 - Wyświetlacz LCD
 - Wyświetlanie poziomu: wyświetlanie kanału / częstotliwości / ustawienia funkcji
 - Programowane przez oprogramowanie: Tak
 - Zawiera: bezpiecznik 5A
 - Rozmiar: 10,5 x 10,5 x 2,5 cm
 - Waga: 434 gramy
- Kabel + soft do programowania w komplecie.

Antena magnesowa VHF/UHF **Diamond MR77B o długości 50cm.**

Antena na pasma 2m i 70cm (144 / 430 Mhz)

Kabel przyłączeniowy zakończony wtykiem BNC (możliwość wymiany wtyku na SMA / FME / UC1)

Dane techniczne:

- Długość: 50 cm
- Waga: 400 g
- Maksymalna moc: 70 W
- Impedancja: 50 ohm
- Kabel: 4m RG58
- Złącze: BNC
- Mocna podstawa magnesowa 66 mm

Produkcja : Diamond JAPAN

Jeśli masz dodatkowe pytanie lub potrzebujesz złożyć zestaw z anteną i radiatorami ręcznymi tworząc system łączności - zadzwoń lub napisz.