

Link do produktu: <https://cb-radia.pl/uniden-bct15x-radioskaner-edacs-cb-policja-straz-pogotowie-p-487.html>

Uniden BCT15X RadioSkaner EDACS ; CB ; POLICJA ; STRAŻ ; POGOTOWIE

Cena	1 550,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BCT15X
Producent	Uniden

Opis produktu

Przewoźny skaner Uniden BCT-15X to Europejska wersja najlepszego szerokopasmowego odbiornika radiowego. [DOSTĘPNY OD RĘKI - dziś zamawiasz jutro masz]

Skaner dedykowany dla początkujących i zaawansowanych użytkowników do nasłuchu częstotliwości w zakresie : 25 do 1300 Mhz

Jako jeden z nielicznych, skaner umożliwia odsłuch pasma CB w modulacji AM oraz pasma lotnictwa wojskowego 225-400 Mhz

BCT15X to doskonałe radio do nasłuchu służbowej korespondencji np.: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, służb miejskich, morskich stacji brzegowych, instytucji publicznych oraz pasma morskiego i lotniczego jak również korespondencji prywatnych firm m.in. telefony bezprzewodowe ; radio taxi ; ochrona, policja itp..

Uniden BCT15X wyposażony jest system Trunk Tracker III , który umożliwia nasłuch analogowych systemów trunkingowych Motorola, EDACS i LTR

Specyfikacja i funkcje :

Zakres częstotliwości

- 25,0000 - 512,0000 MHz
- 758.0000 - 823.9875 MHz
- 849.0125 - 868.9875 MHz
- 894.0125 - 960.0000 MHz
- 1240.0000 - 1300.0000 MHz

Wymiary obudowy: 184 x 151 x 56 mm

9000 programowalnych kanałów

Antena z gniazdem BNC (odłączana)

Czułość odbiornika dla :

Sensitivity (nominal) 12dB SINAD		
0.4µV	25-27.995 MHz	AM
0.3µV	28-53.98 MHz	NFM
0.6µV	54-71.95 MHz	WFM
0.2µV	72-75.995 MHz	FM
0.5µV	76-107.9 MHz	FMB
0.3µV	108-136.9916 MHz	AM
0.3µV	137-173.9875 MHz	NFM
0.5µV	174-215.95 MHz	WFM
0.3µV	216-224.98 MHz	NFM
0.3µV	225-379.975 MHz	AM
0.3µV	380-512 MHz	NFM
0.3µV	758-960 MHz	NFM
0.4µV	1240-1300 MHz	NFM

Dostępny krok strojenia: 5 / 6.25 / 8.33 / 10 / 12.5 / 20 kHz dla poszczególnych zakresów częstotliwości

Frequency Range (MHz)	Modulation	Step (kHz)	Name
25.0000-26.9600	AM	5	Petroleum Products & Broadcast Pickup
26.9650-27.4050	AM	5	CB Class D Channel
27.4100-27.9950	AM	5	Business & Forest Products
28.0000-29.6800	NFM	20	10 Meter Amateur Band
29.7000-49.9900	NFM	10	VHF Low Band
50.0000-53.9800	NFM	20	6 Meter Amateur Band
54.0000-71.9500	WFM	50	VHF TV
72.0000-75.9950	FM	5	Intersystem & Astronomy
76.0000-87.9500	WFM	50	VHF TV
88.0000-107.9000	FMB	100	FM Broadcast
108.0000-136.9916	AM	8.33	Aircraft Band
137.0000-143.9875	NFM	12.5	Military Land Mobile

144.0000-147.9950	NFM	5	2 Meter Amateur Band
148.0000-150.7875	NFM	12.5	Military Land Mobile
150.8000-161.9950	NFM	5	VHF High Band
162.0000-173.9875	NFM	12.5	Federal Government
174.0000-215.9500	WFM	50	VHF TV
216.0000-224.9800	NFM	20	1.25 Meter Amateur Band
225.0000-379.9750	AM	25	Military Aircraft Band
380.0000-399.9875	NFM	12.5	Military Land Mobile
400.0000-405.9875	NFM	12.5	Miscellaneous
406.0000-419.9875	NFM	12.5	Federal Government Land Mobile
420.0000-449.9875	NFM	12.5	70 cm Amateur Band
450.0000-469.9875	NFM	12.5	UHF Standard Band
470.0000-512.0000	NFM	12.5	UHF TV
758.0000-787.99375	NFM	6.25	Public Service Band
788.0000-805.99375	NFM	6.25	Public Service Band
806.0000-823.9875	NFM	12.5	Public Service Band
849.0125-868.9875	NFM	12.5	Public Service Band
894.0125-960.0000	NFM	12.5	Public Service Band
1240.0000-1300.0000	NFM	25	25 cm Amateur Band

Czylny wyświetlacz LCD z bursztynowym podświetleniem

Dekoder kodów CTCSS/DCS - automatycznie rozpoznaje kod (informacja o kodzie pojawia się na wyświetlaczu)

Regulowane opóźnienie skanowania - wstrzymanie skanowania na określony czas ustalowy przez użytkownika

Funkcja „Text Tagging” - możliwość nadania nazw kanałom (nazwa max 16 znaków)

Funkcja "Close Call RF" - skaner automatycznie dostraja się do częstotliwości aktywnych lokalnie

Skaner nie traci zapisanych w pamięci kanałów po całkowitej utracie zasilania

W zestawie znajdziesz :

- Nowy Uniden BCT-15X
- Antena BNC
- Zasilacz sieciowy 230V
- Kabel PC
- Kabel zasilający do gniazda zapalniczki

-
- **Instrukcja obsługi w języku polskim - skrócona**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim
 - Dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)
 - Gwarancja 24 miesiące (paragon - konsument)
 - Gwarancja 12 miesięcy (faktura VAT - FIRMA)

Zakresy częstotliwości na których pracuje Uniden :

- 25 - 30 Mhz AM/FM (Pasma amatorskie ; CBradio - "np. kanał drogowy 19 AM") (skok co 5 kHz)
- 30 - 88 Mhz FM (Pasma amatorskie VHF)
- 108 - 136 AM (Pasma lotnicze) (skok 8.33 khz)
- 136-174Mhz FM Służby (**Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Wojsko, PKP , Energetyka, Straż Miejska, firmy ochroniarskie, pasmo amatorskie 2m**)
- 225-512MHz FM (**lotnictwo wojskowe**)
- 406-512MHz FM (**pasma amatorskie 70cm, PMR ; LPD ; UHF ; Ochrona**)
- powyżej 512MHz (**pasmo amatorskie 33cm, 23cm, TV analogowa**)

Programowanie na Warszawę - 300-500 zł